

異常警報を

ワイヤレスキャッチ!!



屋外設置可能

乾電池での動作可能

複数箇所へ同時送信可能

さまざまな機器への接続可能
回転灯・表示灯・ブザー等

メール転送機能追加可能

- ・ガス漏れ警報
- ・ペーパーライザー異常
- ・その他異常警報

用途例

【ガス漏れ・ベーパーライザーの異常を事務所にお知らせ】



異常発生



面倒な配線工事もなく楽チン！



製品仕様

項目	送信機	受信機
定格電圧	外部電源:DC 12-24V 電池:DC 4.5V 単3形アルカリ乾電池×3本	
電圧許容範囲	外部電源 DC 10.8~26.4V	
定格消費電流	最大50mA	最大75mA (外部接続機器への負荷電流を除く)
入出力仕様	無電圧接点入力 ・5入力(コモン端子5点) ・出力ON電流 10mA以下/CH ・OFF時端子電圧 5V以下 ・最小入力時間 10m s	無電圧接点出力 ・5出力(コモン端子5点) ・最大負荷電圧 DC35V ・最大負荷電流 DC250mA ・突入電流 DC500mA ・サージキラー ツェナーダイオード
電池寿命(目安)	約5年(マルチポップOFF) 約3年(マルチポップON) (a接点、ワンショットモード:パルス信号入力)	約3年 (エコモード、ワンショット出力時間12秒、他局電池チェックなし)
使用温度範囲	-10 ~ 50 (電池含まず)	
保存温度範囲	-30 ~ 70 (電池含まず)	
相対湿度	90%RH以下(結露なきこと)	
耐振動	加速度 19.6m/s ² (JIS C 60068-2-6:2010)	
取付方向・場所	正方向 / 屋外、屋内	
保護等級	IP54(直取付時、または壁面取付ブラケット使用時)	
外形寸法	H267mm × W76mm × D85mm (取付足含まず)	
質量(公差:±10%)	220g (電池含まず)	230g (電池含まず)
適合規格	RoHS 指令 / 技術基準認証済無線装置内蔵	

オプション

壁面取付アングル



ACアダプタ



履歴レコーダー
メール自動転送機能付



壁面取付ブラケット



ブザー付回転灯



カグラベーパーテック株式会社

大阪オフィス	兵庫県尼崎市立花町1-2-1	(06-6429-2691)
東京オフィス	中央区日本橋茅場町1-3-9	(03-3661-7681)
仙台オフィス	宮城県仙台市青葉区錦町1-10-11	(022-722-8745)
名古屋オフィス	愛知県清須市西枇杷島町地領1-9-15	(052-505-7011)
福岡オフィス	福岡市西区姪の浜4-14-25	(092-894-5070)



<http://www.kagla.co.jp>